

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kā izveidot viesu Wi-Fi QR kodu



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Pirms sākat	4
1. solis. Atveriet cilni Wi-Fi	4
2. solis. Ievadiet tīkla iestatījumus	4
3. solis. Padariet kodu viegli noskenējamu	4
4. solis. Pārbaudiet kodu	5
5. solis. Izdrukājiet vai publicējiet kodu	5
Kad mainās parole	5
Kopsavilkums	6

Ievads

Diktēt apmeklētājam Wi-Fi paroli ir lēni, un tā viegli rodas kļūdas, bet zīmīte ar paroli pie sanāksmju telpas sienas nav labāka. QR kods atrisina abas problēmas: viesis pavērš viedtālruna kameru pret kodu, un tālrunis piedāvā pievienoties tīklam. Šis raksts parāda, kā izveidot šādu kodu ar [QR Code Generator](#) un kā to izdrukāt vai paturēt SharePoint lapā.

Pirms sākat

Palūdziet tīkla administratoram trīs lietas:

- precīzu tīkla nosaukumu (SSID), ievērojot lielos un mazos burtus;
- paroli;
- aizsardzības tipu – WPA, WPA2 vai WPA3, novecojušo WEP vai atvērtu tīklu bez paroles – un to, vai tīkls slēpj savu nosaukumu.

Brīdinājums!

Wi-Fi QR kods satur paroli kā vienkāršu tekstu: to var izlasīt ikviens, kurš noskenē kodu vai atver lapu ar tīmekļa daļu. Veidojiet šādus kodus tikai viesu tīkliem un nekad – korporatīvajam tīklam.

1. solis. Atveriet cilni Wi-Fi

Atveriet lapu ar QR Code Generator tīmekļa daļu un atlasiet cilni **Wi-Fi**. Ja cilne nav redzama, noklikšķiniet uz pogas ... (vairāk) cilņu rindas beigās.

2. solis. Ievadiet tīkla iestatījumus

- 1 Laukā **Tīkls** ierakstiet tīkla nosaukumu tieši tādu, kāds tiek apraidīts.
 - 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Slēpts**, ja tīkls neapraida savu nosaukumu. Pretējā gadījumā atstāji to neatzīmētu.
 - 3 Laukā **Parole** ierakstiet paroli.
 - 4 Sadaļā **Šifrēšana** atlasiet **WPA** tīklam, kas aizsargāts ar WPA, WPA2 vai WPA3, **WEP** vecam WEP tīklam vai **Nav** atvērtam tīklam. Ar vērtību **Nav** lauks **Parole** ir atspējots.
- Priekšskatījumā labajā pusē kods parādās, tiklīdz ir aizpildīti obligātie lauki.

3. solis. Padariet kodu viegli noskenējamu

Wi-Fi kodu parasti skenē no lapas pie sienas vai uz galda, ar dažādiem tālruniem un

dažādā apgaismojumā. Palīdz divi iestatījumi:

- Izvērsiet sadaļu **Krāsas** un iestatiet necaurspīdīgu gaišu **Fona krāsa** vērtību. Pēc noklusējuma fons ir caurspīdīgs, un tas der baltai lapai, bet ne krāsainai.
- Atstāji **Error Correction** līmeni **Quartile** vai paaugstiniet to līdz **Augsts**, lai arī saburzīta vai notraipīta izdruka joprojām darbotos.

Noformējuma iespējas ir aprakstītas rakstā [KB10265. QR koda noformējuma pielāgošana: forma, krāsas, gradients un stūri](#).

4. solis. Pārbaudiet kodu

Pavērsiet viedtālruna kameru pret priekšskatījumu. Tālrunim jāparāda uzvedne pievienoties tīklam; apstipriniet to un pārlicinieties, ka savienojums ir izveidots. Ja iespējams, atkārtojiet pārbaudi ar otru, cita ražotāja tālruni.

Ja tālrunis neizveido savienojumu, pārbaudiet tīkla nosaukumu rakstzīmi pa rakstzīmei, pēc tam paroli un iestatījumu **Šifrēšana**.

5. solis. Izdrukāji vai publicēji kodu

Lai izdrukātu kodu, noklikšķiniet uz **Lejupielādēt** un izvēlieties **PNG** vai, lieliem formātiem, **SVG**. Novietojiet attēlu uz lapas kopā ar tīkla nosaukumu, lai viesi zinātu, ko viņi skenē. Skatiet rakstu [KB10268. QR koda lejupielāde un kopēšana: PNG, JPEG, SVG un WebP](#).

Lai paturētu kodu SharePoint lapā, piemēram, sanāksmju telpas vai reģistratūras lapā, sagatavojiet kodu, kamēr lapa ir rediģēšanas režīmā, un publicēji lapu atkārtoti. Katrs lapas apmeklētājs kodu redz uzreiz. Skatiet rakstu [KB10269. Iepriekš sagatavota QR koda publicēšana SharePoint lapā](#).

Piezīme

Publicētā lapā lauks **Parole** ir redzams blakus kodam. Novietojiet tīmekļa daļu lapā, kuru var atvērt tikai paredzētā auditorija.

Kad mainās parole

Kods satur pašu paroli, tāpēc vecais kods pārstāj darboties, kad parole tiek nomainīta. Izveidoji kodu no jauna ar jauno paroli, publicēji lapu atkārtoti un nomainiet katru izdrukāto eksemplāru.

Kopsavilkums

Atlasiet cilni **Wi-Fi**, ievadiet **Tīkls**, **Parole** un **Šifrēšana**, pārbaudiet kodu ar tālruni un pēc tam izdrukāji to vai publicējiet lapā. Izmantojiet kodu tikai viesu tīkliem un atjauniniet to kopā ar paroli.

Padoms

Visi cilnes **Wi-Fi** un pārējo cilņu lauki ir aprakstīti rakstā [KB10264](#). QR koda datu tipi: URL, teksts, vCard, Wi-Fi, e-pasts, SMS, tālrunis, atrašanās vieta un notikums.